

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЩИТКИ ЗАХИСНІ

Артикули: 20005, 20016 ТМ «WERK»

ОПИС ТОВАРУ: Щиток захисний (далі - щиток) призначений для захисту обличчя від попадання летючих часток пилу, бруду, стружки, гарячих твердих речовин, розплавлених металів, крапель хімікатів та інше.

Відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту № 771, редакція від 28.08.2019р., ДСТУ EN 166:2017 та ідентифіковані відповідним маркуванням. З декларацією відповідності та сертифікатом можна ознайомитися на сайті **budpostach.ua** або їх копії можуть бути надані за запитом у точках продажу.

ЗАСТОСУВАННЯ

Щиток застосовують при наступних видах робіт: сільське господарство, побутово-господарські роботи будівництва, металообробка, виробництво, хімічна промисловість та інше.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ

Перед використанням щитка необхідно переконатись, що він:

- придатний для даного виду робіт;
- правильно одягнений;
- використовується протягом усього часу знаходження у небезпечній зоні;
- своєчасно замінюється, у разі потреби.

Щиток підходить до будь-якого типу обличчя

ОПИСАННЯ

Щиток поставляється в розібраному вигляді і складається з наступних частин:

- екран із полікарбонату для захисту очей і обличчя, в якому зроблені отвори для кріплення до козирка;
- козирок захисний з отворами для кріплення наголовного кріплення і фіксаторами екрану;
- наголовне кріплення, яке регулюється по окружності голови і дозволяє надійно закріпити щиток на голові користувача

Монтаж та налаштування наголовника: Перед початком роботи під'єднайте наголовне кріплення до козирка, відрегулюйте його та зафіксуйте гайками-фіксаторами, щоб забезпечити вільне піднімання та опускання щитка. Відрегулюйте наголовне кріплення так, щоб щиток сидів якомога глибше та щільніше, а кут нахилу та відстань між обличчям і внутрішньою частиною щитка забезпечували комфортну роботу. Встановіть екран, одягнувши його у відповідні отвори козирка. Щоб здійснити правильне регулювання щитка, процедура його налаштування повинна здійснюватися тоді, коли він вдягнений на голову.

Налаштування глибини посадки наголовного кріплення: Висота посадки – регулюється скороченням або подовженням довжини тім'яної дуги. Для цього розстебніть дугу, вийміть стопорний штифт з отвору і відрегулюйте глибину посадки наголовного кріплення. Застебніть дугу, при цьому акуратно вставте штифт в отвір, що відповідає довжині дуги. Для налаштування відстані між обличчям і внутрішньою частиною захисного щитка (екраном) треба послабити гайки-фіксатори наголовного кріплення.

Переконайтеся, що відстань, для забезпечення комфортної роботи, вибрана правильно і зафіксуйте гайки-фіксатори. Регулювання обхвату голови відбувається потиличним гвинтом. При обертанні за годинниковою стрілкою чи проти відбувається стягнення чи розтягнення дуги і відповідно зусилля закріплення. Демонтаж захисного екрану здійснюється при необхідності заміни екрану. Для цього слід розвернути фіксуючі кріплення, що розташовані на козирку, відповідно отворам у захисному екрані. Обережно витягнути.

ТЕРМІН СЛУЖБИ

Термін служби при належному використанні та дотриманні умов зберігання – **5 років** з дати виробництва. Тривалість експлуатації виробу залежить від частоти використання, від зовнішніх факторів (температура, сонячне світло, різні речовини) і неправильного використання. Дата виробництва вказана на виробі. **Строк придатності – 10 років.**

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Екран із полікарбонату	1 шт.
Козирок захисний	1 шт.*
Наголовне кріплення	1 шт.

*арт.20016 не має захисного козирка

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	20005	20016
Матеріал екрану	Полікарбонат	Полікарбонат
Оптичний клас	1	1
Матеріал оголів'я	Ударостійкий пластик	-
Діапазон обхвату голови, см	54-62	54-62
Крок регулювання обхвату голови, мм	5	5
Маркування оголів'я	EN166 F CE	EN166 F CE
Розмір екрана, см	40*20	40*20
Маркування екрану	1 F CE	1 F CE
Вага, г	300	200

ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ

Зберігайте виріб у недоступному для дітей сухому приміщенні при відносній вологості повітря не більше 70%. Потрібно захищати виріб від прямих сонячних променів. Температура зберігання: від +10 °C до +30 °C. Зберігайте щитки, комплектуючі в пакуванні. Транспоруйте щитки в оригінальному пакуванні, щоб уникнути пошкоджень. Щитки можуть транспортуватися усіма видами закритого транспорту відповідно до правил перевезень, що діють для кожного виду транспорту. Під час транспортування і вантажно-розвантажувальних робіт упакування з виробом не повинно піддаватися різким ударам і впливу атмосферних опадів.

МАРКУВАННЯ

Маркування складається з штампів на внутрішній стороні дужки та лінзі. На маркуванні можуть бути нанесені, як обов'язкові, так і опціональні (факультативні) знаки відповідності нормам. Додаткова інформація про виріб (дата виробництва,

артикул, торгова марка, штрих-код і т.п) наноситься на стікер.

ЧИЩЕННЯ ТА ДЕЗИНФЕКЦІЯ

Щиток необхідно очищати та дезінфікувати за допомогою води і мила. Витирати насухо м'якою тканиною або серветкою. При сильному забрудненні, особливо абразивними частинками, захисний екран необхідно промити під потоком води, потім витерти чистою серветкою.

ГАРАНТІЙ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Гарантія: поєвернення/обмін 14 днів. Претензії від споживачів приймає імпортер, телефон: 0-800-200-222, або за електронною адресою: budpostach.ua

Виріб підлягає утилізації після закінчення терміну експлуатації, встановленого галузевими нормами або разі неможливості подальшого використання виробу. Утилізація має бути здійснена відповідно до правил, установлених нормативними документами.

УВАГА!

*Правильний вибір, навчання, експлуатація та відповідний догляд за щитками потрібні для належного захисту користувача;

*Ознайомтеся із застереженнями по використанню, обслуговуванню, зберіганню і транспортуванню наданими разом із цим щитком;

*Збережіть інструкцію з експлуатації та обслуговування для подальшого застосування;

*Ця інструкція не може врахувати всіх випадків, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації щитка, тому під час роботи з ним необхідно бути вкрай уважним і обережним;

*Матеріали, які можуть контактувати зі шкірою людини, не можуть спричинювати алергічну реакцію;

*При прояві алергічних реакцій слід негайно припинити використання і звернутись до лікаря;

*Подряпаний або пошкоджений екран може значно знизити захисні властивості та потребує заміни виробу;

*Щиток не призначений для зварювальних робіт;

*Щиток не придатний для захисту від вибухонебезпечних пристроїв або корозійно-агресивних рідин;

*Не кладіть щиток на гарячу поверхню;

*Не сідайте на щиток, не здавлюйте його в упаковці, не кидайте, уникайте контакту з гострими предметами;

*Виробник не несе відповідальності за ризики та травми, що виникли при неправильному використанні щитку

*Якщо потрібен захист від високошвидкісних частинок за екстремальних температур, то обрані ЗІЗ для очей мають бути марковані літерою Т відразу після літери впливу, тобто FT, VT чи AT. Якщо з літерою впливу не стоїть літера Т, то захисні окуляри потрібно застосовувати лише для захисту від високошвидкісних часток за кімнатної температури;

*Сумісність маркування наведена у Таблиці 12 стандарту ДСТУ EN166:2017 (примітки(4),(5) та (6).

Вироблено в Китаї

Виробник: ЖИНХУА БОСЕН ТООЛС.ЛТД

Адреса виробника: №188, КінгЙу Рoad, ЖінДонг Індустріал Парк, Жінхуа Сіті,
Зхежіанг Провінсе, Китай

Імпортер/ уповноважений представник: ПП «БУДПОСТАЧ», адреса: 02099,
Україна, Київ, вул. Бориспільська 9-Е.